

DRIFTS- OG LADETIDER

STIHL

APIII
SYSTEM



BATTERI	MOTORSÅVE				STANGSÅVE		TRIMMERE				KOMBI-MASKINER	HÆKKEKLIPPERE		STANGHÆKKEKLIPPERE	
	MSA 161 T	MSA 160 C-B	MSA 200 C-B	MSA 220 C-B	HTA 66/ HTA 86	HTA 135	FSA 86 R	FSA 90 ^①	FSA 130/ FSA 135 ^②	FSA 135 R	KMA 130/ KMA 135 R ^②	HSA 66/ HSA 86	HSA 94 R/ HSA 94 T	HLA 66/ HLA 86	HLA 135/ HLA 135 K
AP 100	-	-	-	-	18	10	17	12	14-7 ^①	14-10 ^①	14-7 ^①	72	54-42 ^①	72	32
AP 200	42	42	42	42	42	22	35	24	28-14 ^①	28-17 ^①	28-14 ^①	144	108-84 ^①	144	64
AP 300	50	50	40	35	55	35	42	30	36-17 ^①	36-19 ^①	36-17 ^①	180	135-105 ^①	180	77
AP 300 S	62	62	50	37	68	45	52	37	45-22 ^①	45-25 ^①	45-22 ^①	223	167-130 ^①	223	95
AR 1000	125	125	110	110	125	95	115	80	100-50 ^①	100-56 ^①	100-50 ^①	450	380-320 ^①	450	215
AR 2000	180	180	160	160	180	130	170	120	150-70 ^①	150-82 ^①	150-70 ^①	660	550-450 ^①	660	310
AR 3000	230	230	200	200	230	170	210	150	190-90 ^①	190-125 ^①	190-90 ^①	800	700-570 ^①	800	390
AR 2000 L	195	195	175	201	195	160	185	130	160-80 ^①	160-90 ^①	160-80 ^①	715	550-480 ^①	715	345
AR 3000 L	300	300	260	281	300	240	280	195	200-115 ^①	200-130 ^①	200-115 ^①	1 040	900-740 ^①	1 040	520

BATTERI	LØVBLÆSERE			FEJE-MASKINE	SKÆRE-MASKINE	PLÆNEKLIPPERE (m ²)				BATTERI	LADER (80/100 %) (80/100%)		
	BGA 86	BGA 100	BGA 200	KGA 770	TSA 230	RMA 443 PV	RMA 448 PV	RMA 765 V	RMA 2 RPV	36 V	AL 101	AL 300	AL 500
AP 100	11	32-8 ^①	24-6 ^①	84	7	210 ^②	160 ^②	-	210 ^②	AP 100	75/100	30/45	30/45
AP 200	17	66-12 ^①	49-7 ^①	168	14	420 ^②	330 ^②	-	420 ^②	AP 200	150/200	40/55	30/45
AP 300	21	83-16 ^①	78-12 ^①	210	18	510 ^②	400 ^②	330	510 ^②	AP 300	190/250	45/60	25/35
AP 300 S	26	103-20 ^①	95-14 ^①	260	22	620 ^②	500 ^②	400	630 ^②	AP 300 S	230/300	55/70	30/45
AR 1000	57	225-45 ^①	212-32 ^①	-	50	-	-	-	-	AR 1000	-	130/160	90/120
AR 2000	84	300-60 ^①	295-43 ^①	-	75	-	-	-	-	AR 2000	-	190/215	100/130
AR 3000	105	395-75 ^①	376-60 ^①	-	95	-	-	-	-	AR 3000	-	220/265	120/160
AR 2000 L	90	320-65 ^①	315-53 ^①	-	80	-	-	2 050	-	AR 2000 L	-	210/270	110/150
AR 3000 L	140	510-95 ^①	500-85 ^①	-	125	-	-	3 100	-	AR 3000 L	-	310/400	170/220

ANBEFALET BATTERI
③ MED TRIMMERHOVED

MASKINEN I REDUCERET DRIFTSTILSTAND
① TRIN 1 - 3/4
SAMTLIGE DRIFTS- OG LADETIDER ER ANGIVET I MINUTTER, UNDTAGEN PLÆNEKLIPPERE, HVOR KAPACITETEN ER ANGIVET I M².
DE ANGIVNE ARBEJDSSTIDER PR. OPLADNING OG AREALSTØRRELSEN ER ESTIMATER OG KAN VARIERE AFHÆNGIGT AF MASKINENS BRUG.

② PÅ PV-MODELLER MED TO AKTIVE BATTERIRUM, FORDOBLES KLIPPEYDELSEN VED BRUG AF 2 BATTERIER

DRIFTS- OG LADETIDER

STIHL

APIII
SYSTEM



KMA 130 R OG KMA 135 R

BATTERI	TRIMMERE		BUSK- RYDDER	HÆKKE- KLIPPER	LØV- BLÆSER	GRENSAV	FEJE- VÆLSE	BØRSTE- VÆLSE	KULTI- VATOR	KANTSKÆRERE		GRÆS- KLINGE
	FS-KM MED TRIMMERTRÅD	FS-KM MED GRÆSKLINGE (TILBEHØR)	FH-KM 145°	HL-KM 145°	BG-KM	HT-KM	KW - KM	KB-KM	BF-KM	FCB-KM	FCS-KM MED LIGE RIGRØR	RG-KM
AP 100	14 - 7 ^①	25 - 16 ^①	62 - 41 ^①	62 - 41 ^①	14 - 6 ^①	22 - 10 ^①	16 - 13 ^①	16 - 13 ^①	16 - 13 ^①	12 - 7 ^①	12 - 7 ^①	28 ^②
AP 200	28 - 14 ^①	50-30 ^①	123 - 81 ^①	123 - 81 ^①	26 - 10 ^①	42 - 19 ^①	31 - 25 ^①	31 - 25 ^①	31 - 25 ^①	23 - 12 ^①	23 - 12 ^①	57 ^②
AP 300	36 - 17 ^①	70 - 40 ^①	185 - 123 ^①	185 - 123 ^①	39 - 15 ^①	63 - 29 ^①	46 - 37 ^①	46 - 37 ^①	46 - 37 ^①	33 - 18 ^①	33 - 18 ^①	70 ^②
AP 300S	45 - 22 ^①	100 - 50 ^①	229 - 152 ^①	229 - 152 ^①	48 - 19 ^①	78 - 36 ^①	57 - 46 ^①	57 - 46 ^①	57 - 46 ^①	41 - 22 ^a	41 - 22 ^①	85 ^②
AR 1000	100 - 50 ^①	200 - 100 ^①	501 - 332 ^①	501 - 332 ^①	104 - 39 ^①	171 - 77 ^①	125 - 99 ^①	125 - 99 ^①	125 - 99 ^①	89 - 47 ^①	89 - 47 ^①	190 ^②
AR 2000	150 - 70 ^①	300 - 150 ^①	733 - 486 ^①	733 - 486 ^①	153 - 57 ^①	250 - 112 ^①	183 - 145 ^①	183 - 145 ^①	183 - 145 ^①	131 - 69 ^①	131 - 69 ^①	280 ^②
AR 3000	190 - 90 ^①	360 - 180 ^①	918 - 610 ^①	918 - 610 ^①	191 - 72 ^①	313 - 141 ^①	230 - 181 ^①	230 - 181 ^①	230 - 181 ^①	164 - 86 ^①	164 - 86 ^①	350 ^②
AR 2000 L	160 - 80 ^①	310 - 160 ^①	810 - 540 ^①	810 - 540 ^①	170 - 60 ^①	275 - 120 ^①	200 - 160 ^①	200 - 160 ^①	200 - 160 ^①	145 - 75 ^①	145 - 75 ^①	300 ^②
AR 3000 L	200 - 115 ^①	430 - 240 ^①	1150 - 790 ^①	1150 - 790 ^①	245 - 90 ^①	320 - 180 ^①	300 - 230 ^①	300 - 230 ^①	300 - 230 ^①	210 - 110 ^①	210 - 110 ^①	450 ^②

BATTERI	LADER (80/100 %) (80/100%)			RYG- BATTERI	LADER (80/100 %) (80/100%)			
	36 V	AL 101	AL 300		AL 500	36 V	AL 101	AL 300
AP 100	75/100	30/45	30/45	AR 1000	–	130/160	90/120	
AP 200	150/200	40/55	30/45	AR 2000	–	190/215	100/130	
AP 300	190/250	45/60	25/35	AR 3000	–	220/265	120/160	
AP 300 S	230/300	55/70	30/45	AR 2000 L	–	210/270	110/150	
				AR 3000 L	–	310/400	170/220	

① TRIN 1 - 3

② TRIN 3

SAMTLIGE DRIFTS- OG LADETIDER ER ANGIVET I MINUTTER.

DE ANGVNE ARBEJDS TIDER PR. OPLADNING ER ESTIMATER OG KAN VARIERE AFHÆNGIGT AF MASKINENS BRUG.